

27/1 1984

Hermed en "Tekniskundersøgelse", som uden at ændre på maskinen, kan formatere en Winchesterdisk. Programmet hedder UHF-DMAT. Programmet må ikke efterlades hos kunderne.

Med venlig hilsen
Storhørd

```

* * * * *
*   HH-Electronic's FLERBRUGER SYSTEM ver. 3.00 / 3.10 *
* * * * *
*   Bruger-program-oversigt                               17 januar 1984 *
* * * * *

```

```

DIRP.COM      ** Til visning af indholdet på databasen.
DIRG.COM      ** I flerbrugersystemet viser DIRP de personlige filer,
DIRS.COM      ** mens DIRG viser de generelle filer, og
               DIRS viser de specielle filer.
               Fungerer som DIR-kommandoen med hensyn til * og ?.
               Eks.: B>DIRS *.*'return' viser alle specielle filer.

STATP.COM     ** Viser henholdsvis de personlige, de generelle og de
STATG.COM     ** specielle filers størrelse.
STATS.COM     ** Fungerer som DIR med hensyn til * og ?.
               Eks.: STATG'return', vil vise alle generelle filer.

SETGEN.COM    Konverterer personlige filer til generelle filer.
               Kræver at de filer der skal gøres generelle,
               ligger på station B eller C (=databasen).
               Eks.: B>SETGEN TEST?.DAT'return'.

RESGEN.COM    Konverterer generelle filer til personlige filer
               under brugerens nummer.
               Eks.: B>RESGEN TEST1*.DAT'return'.

SETSPE.COM    Disse programmer behandler specielle filer.
RESSPE.COM    Læs nærmere i afsnittet om specielle filer.
READSP.COM    SETGEN, RESGEN, SETSPE og RESSPE fungerer som DIR med
               hensyn til * og ?.

PRINIT.COM    ** Med dette program kan brugeren definere en række
               "initialiserings-tegn", som bliver sendt til fælles-
( erstatte )  ** printerens inden hver udprintning. Disse tegn gemmes
( INITPRT.COM) ** på drive B: under navnet: PPPPPPPP.INT.

PRINT.COM     ** Sender tekstfil til udprintning på fælles printer.
               Eks.: B>PRINT TEKSTFIL.INF'return'.

PRSAVE.COM    ** Det er i flerbrugersystemet muligt at "omdirigere"
               CP/M-funktionen LIST (fkt. nr. 5), således at de
               data der normalt skulle sendes til en lokal printer
               nu gemmes i en fil med nærmere specificeret navn.
               Efter endt "udprintning" til denne fil, kan man så
               vælge at udprinte filen (med PRINT-programmet)
               eller man kan editere i filen med en tekst-editor.
               Hvis fil-navnet vælges til et af de navne der for-
               årsager automatisk udprintning ved lukning af filen
               vil udprintning blive iværksat efter eksekvering af
               eksempel 2 herunder.

               Eksempel 1. B>PRSAVE filnavn.ext'return'
                   Klargør filnavn.ext og omdirigerer CP/M fkt. LIST,
                   således at f.eks skærmudskrifter efter ^P vil blive
                   gemt i filnavn.ext.
               Eksempel 2. B>PRSAVE'return'
                   Afslutter (lukker) filnavn.ext og normaliserer LIST.

PRSTOP.COM    ** Afbryder udprintning på fællesprinterens.

PRSTAT.COM    Giver en oversigt over filer der skal udprintes (print-kø).

```

Modificering af gammelt MPS 18 (lysegul type)
for interfacing til WD 1000 og WD 1001

Komponentlisten:

Afbryd ben 5 og 6 på 74LS30 nærmest centrum

Socketlisten:

Afbryd ben 13 på 74LS04 og
ben 2 på 74LS32

Forbind ben 2 på 74LS32 til
ben 8 på 74LS30 nærmest centrum

Forbind ben 5 på 74LS30 nærmest centrum til
ben 11 på 74LS30 nærmest kanten

Den lyse type MPS 18 (grøn PCB) kan køre til
både WD 1000 og WD 1001

Ang "USER NO" på printer med
ændelse af "PRINTERS.CSB" VERS 3.00

Noget kunder ønsker user-no udskrevet på
printer under Comal-80-testprogrammet
PRINTERS.CSB. Load Comal-80, load PRINTERS,
og LIST. På linie 20 står der:

```
20 SELECT OUTPUT "PRN1EVS/C"
```

Rettes til

```
20 SELECT OUTPUT "PRN1HEVS/C"
```

Dette giver user-no med udskrift på printer.