

Regnecentralen
25.10.1962
B.B. nr. 7

Indlæsning af rettelse til tromle med trykning.

Funktion.

Programmet kan pr. 'rettelsesetikette' (se nedenfor) indlæse indtil 64 halvord (ordrer eller tal efter konventionerne for NL 1) til tromle uden at ødelægge det øvrige indhold paa tromlen. Rettelsen maa gerne 'skræve' over en kanalovergang. Efter rettelsen udskrives først det gamle indhold i cellen og derefter det nye indhold. Udskriften har følgende form: Efter vr. kanalnr. vr. følger med en rettelse pr. linie: cellenr., gamle indhold i celle og nye indhold i celle. Udskrift af celleindholdet sker paa ordreform med etiketmærkede adresser.

Plads i ferritlageret.

1536-1728 (incl. arbejdsceller), men programmet kan, hvis det ønskes, efter det har været anvendt kalde NL 1's trykprogram ind (se nedenfor).

Indlæsning af rettelsesprogrammet.

Programmet foreligger paa strimmel med etiketter (slutetiket 1792 E 50) og kan derfor efter frit valg indlæses selvstændigt eller indkopieres.

Konventioner for hulning af rettelserne.

- 1536 E 40 1. Hop til rettelsesprogrammet.
- k A(q) 00 2. Etiketter for tromlerettelser.
n A 00 Følgende ord indtil 'E' læses til halvcelle n og følgende paa kanal k A(q) eller paa den til halvcelle n svarende kanal, idet n gerne maa være > 63. Rettelsen maa gerne 'skræve' over en kanalovergang.
- - - - 3. Selve rettelsen.
- - - - Maksimalt 64 hac efter ordre- og talkonventioner for NL 1.
4. Rettelse slut.
Programmet udfører rettelsen, foretager udskrift og hopper derpaa til indlæsning af ny rettelse, der ikke behøver at indledes med 1536 E 40. Først ved indlæsning af enten hopetikette (n E 40 eller n E 50) eller n E 3 eller n E 7 faas udhop fra tromlerettelsesprogrammet. Man kan altsaa godt anbringe f. eks. n E 6p-etiketter inde i eller mellem rettelserne.
- (k A(q) 00 5. Eventuelt flere rettelser.
- - - - Gentag punkterne 2, 3 og 4.
- - - -)
- (E) 6. Ønskes NL 1's udlæseprogram retableret
 hulles et ekstra 'E' efter sidste rettelse-slut. Udlæseprogrammet retableres da, og der hoppes til almindelig indlæsning uden stop.

hopetiketter 7. Udhop fra tromlerettelsesprogrammet.

(n E 50 el.

n E 40) el.

n E 3 el.

n E 7

Eksempel paa udskrift.

120

63 E 1200 A 10 1536 A 30

64 E 1987 A 16 1792 A 16

65 E 1 A 1B 1 A 3B

122

40 E 3 A 55 3 A 35

41 E 2047 C 55 2047 B 35

42 E 0 C 60 0 A910

Bemærk

Denne beskrivelse erstatter beskrivelsen af B.B. nr. 1, der herefter udgaar.

Bent Bagger.